

Live-View Remote RM-LVR2 Compatibility Chart

FUNCTION		Model										
		FDR-X3000	HDR-AS300	FDR-X1000V	HDR-AS200V	HDR-AS50	HDR-AZ1	HDR-AS20	HDR-AS100V	HDR-AS30V	HDR-AS15	
Compatibility		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*1}	
Connection	Connection	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Shooting Mode	Movie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Photo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
	Interval Photo Recording	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Loop Recording	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
Recording Start/Stop	Movie recording Start/Stop	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Photo shooting	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
	Interval photo recording Start/Stop	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Loop recording Start/Stop	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
Camera Settings	Camera Settings	SteadyShot Setting	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
		Angle Setting	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○
		Zooming	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-
		Flip setting	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		scene	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		Color setting	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		Movie record format	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		Drive Mode setting	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		Continuous shooting interval	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		Self Timer	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		Time lapse	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		Loop recording time	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
		White Balance	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
		AE shift	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
		Audio recording setting	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
		Wind noise reduction	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	Image Quality Settings	PS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		HQ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		STD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		VGA	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
		SLOW	-	-	-	-	-	-	○ ^{*2}	-	○ ^{*2}	○
		SSLOW	-	-	-	-	-	○	○ ^{*2}	○	○ ^{*2}	○
		HS120/HS100	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
		HS240/HS200	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-
		HD 60p 50M/HD 50p 50M	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
		HD 30p 50M/HD 25p 50M	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
		HD 24p 50M	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○ ^{*2}	-	○ ^{*2}	-	-
		HD 120p 100M/HD 100p 100M	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
		HD 120p 60M/HD 100p 60M	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
		HD 240p 100M/HD 200p 100M	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
		HD 240p 60M/HD 200p 60M	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
		4K 30p 100M/4K 25p 100M	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
		4K 30p 60M/4K 25p 60M	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
4K 24p 100M	○ ^{*2}	-	○ ^{*2}	-	-	-	-	-	-	-		
4K 24p 60M	○ ^{*2}	-	○ ^{*2}	-	-	-	-	-	-	-		
Other Functions	Live-View Display	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Multi camera control	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*1}	-	
	Automatic camera date setting	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	Playback	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
	Delete	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	

*1 It is supported by updating the camera system software Ver.3.00 or later.

*2 Applicable only when in NTSC mode, not in PAL mode.